壁取付用アダプタおよびキャリアレールアダプタ

EPSITRON®

	壁取付用アダプタ マウンティングプレートもしくは壁に直接ネジ取り付け用	キャリアレールアダプタ 亜鉛ダイキャスト製 **DIN 35 レール取付用**

787-895 使用例



壁取付用アダプタはデバイスを DIN 35 レールを使わずにマウンティングプレートまたは壁に直接ネジ止めする場合に使用します。
壁取付用アダプタはデバイスのキャリアレールアダプタと付け替えて使用します。
アダプタは付属のネジを使用してデバイスにネジ取り付けします。



787-897 キャリアレールアダプタは亜鉛ダイキャスト製であり、デバイスを DIN 35 レールに取り付けるためのものです。
このキャリアレールアダプタを使用することにより、787-8xx デバイスは垂直および水平の両方向で取り付けることができます。
アダプタをデバイスに取り付けるには、デバイスのガイドスロットに押圧して固定歯を噛ませ込みます。
詳細は製品同梱の組立説明書をご参照ください。

製品説明	型番	包装単位 個　数	型番	包装単位 個　数
アダプタ	**787-895**	5	**787-897**	1

技術仕様

材料	亜鉛メッキ鋼板	亜鉛ダイキャスト
寸法 (mm) W x H x L	35 x 15 x 158.5	37 x 10.5 x 102.5
固定方法	固定用穴：4 箇所, 5.3 x 9 mm	アダプタをガイドスロットに押し込む
	固定用穴間隔：143 x 19.5 mm	
同梱	ネジ M 4 x 16, M 4 x 20, M 4 x 30 (各 1 個)	キャリアレールアダプタ組立説明書
適合デバイス	PRO Power： 787-818, 787-819, 787-821,	PRO Power： 787-818, 787-819, 787-821,
	787-822, 787-831, 787-832,	787-822, 787-831, 787-832,
	787-833, 787-834,787-835,	787-833, 787-834,787-835,
	787-840, 787-842, 787-844,	787-840, 787-842, 787-844,
	787-845, 787-847, 787-850,	787-845, 787-847, 787-850,
	787-852, 787-854	787-852, 787-854
	UPS コントローラ：787-870, 787-875	CLASSIC Power：787-1631, 787-1622, 787-1632,
	バッファモジュール：787-880, 787-881	787-1634, 787-1633, 787-1635,
	リダンダントモジュール：787-885, 787-886	787-1628, 787-1638, 787-1640,
		787-1642, 787-1644
		UPS コントローラ：787-870, 787-875, 787-1675
		バッファモジュール：787-880, 787-881
		リダンダントモジュール：787-885, 787-886
		電子式サーキットプロテクタ：787-1668/xxx-xxx